

Encryption on Broadcom 9660-16i

- Zum Menüpunkt des Controllers navigieren
- Main Menu -> Controller Management -> Advanced Controller Management -> Enable Security -> Mit "OK" bestätigen
- Unbedingt Security Key Identifier und Security Key notieren und im Belegtext/Zusatztext mit zugehöriger P-Nummer des Systems hinterlegen!!
- "Pause for Passphrase at Boot Time" von [Enable] auf [Disabled] setzen
- "I Recorded the Security Settings for Future Reference" von [Disabled] auf [Enabled] setzen
- Enter auf "Enable Security" und im nächsten Fenster erneut bestätigen
- **SYSTEM REBOOTEN**
- Nach dem reboot können nun die RAIDs konfiguriert werden. Hierbei muss bei gewünschter Verschlüsselung darauf geachtet werden, dass "Secure Virtual Drive" von [Disabled] auf [Enabled] gesetzt wird um die Verschlüsselung mittels Controller zu aktivieren

```
▶ Save Configuration
  Select RAID Level           [RAID1]
  Secure Virtual Drive        [Disabled]
  Select Drives From          [Unconfigured Capacity]
▶ Select Drives
▶ Save Configuration
```

Revision #3

Created 2025-02-26 11:33:29 UTC by Alex Szczepanik

Updated 2025-02-26 12:03:29 UTC by Alex Szczepanik